

ОПОВЕЩЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «*WEB – ОРИОН*»

Последовательность действий дежурного ЕДДС
при ЧС

Пенза, 2017

Последовательность действий при стандартной ЧС.

При угрозе возникновения или возникновении стандартной чрезвычайной ситуации на определенной территории оперативному дежурному передается сообщение о необходимости оповещения населения с указанием номера текста сообщения, заблаговременно вшитого в каждую точку вещания и оповещения системы. При получении номера текста сообщения оповещение осуществляется локально (например, на одной, или двух точках) или на всех точках одновременно.

1. При оповещении локально выполняется следующий алгоритм действий:

- 1.1. Выделить точку оповещения, кликнув курсором по соответствующей строке отображения объекта вещания, которая ближе расположена к месту возникновения стандартной ЧС.
- 1.2. Кликнуть по функции «Исправить». В выведенном окне с параметрами необходимо раскрыть список Команд МЧС, выбрать соответствующий номер текста (команду), переданный дежурным.
- 1.3. Нажать «Принять» в окне состояния точки вещания, в отобразившемся окне подтвердить действие в программе. «Да» - выполняет команду, «Нет» - отменяет (защита от случайных действий).
- 1.4. Для последующих точек выполнить выше описанный алгоритм.

2. При оповещении на всех точках системы оповещения выполняется следующий алгоритм действий:

- 2.1. Выбрать в меню функцию «Команда МЧС для всех».
- 2.2. В отобразившемся окне раскрыть список команд МЧС, выбрать соответствующий номер текста (команду), переданный дежурным.
- 2.3. Нажать кнопку «Послать команду», в отобразившемся окне подтвердить действие в программе. «Да» - выполняет команду, «Нет» - отменяет (защита от случайных действий).

Последовательность действий при не стандартной ЧС.

При не стандартной ЧС используется он-лайн оповещение дежурным ЕДДС через специальный микрофон, транслирующий звуковой поток в режиме реального времени и управляемый через программный комплекс ORIONLOG.

Выполняется следующий алгоритм действий:

1. Выбрать в меню функцию «Команда управления».
2. В отобразившемся окне раскрыть список команд управления, выбрать команду «translmic».
3. Нажать кнопку «Принять», в отобразившемся окне подтвердить действие в программе. «Да» - выполняет команду, «Нет» - отменяет (защита от случайных действий).
4. Дождаться отображения состояния «Микрофон включен» в окне детализации строки состояния микрофона, на выбранных объектах вещания и оповещения отображения в поле URL имени потока (http://**.***.**.***:****/ Moscow).
5. Включить физически микрофон путем нажатия кнопки.
6. Произнести необходимый текст оповещения при не стандартной ЧС в микрофон.

Для возврата системы в режим оповещения при стандартной ЧС необходимо:

1. Выбрать в меню функцию «Команда управления».
2. В отобразившемся окне раскрыть список команд управления, выбрать команду «stope».
3. Нажать кнопку «Принять», в отобразившемся окне подтвердить действие в программе. «Да» - выполняет команду, «Нет» - отменяет (защита от случайных действий).
4. Дождаться отображения состояния «Микрофон выключен» в окне детализации строки состояния микрофона, на выбранных объектах вещания и оповещения отображения в поле URL «NULL». Включить физический микрофон путем нажатия кнопки.